



## Подключение ККТ Атол 91/92 Ф

Запускаем помощник из списка кассовых аппаратов или панели настроек программы. Выбираем Автономные кассы - Атол:

Мастер подключения кассового аппарата к сервису 1С:Касса

Выберите производителя контрольно-кассовой техники или программный продукт обслуживающий кассу

**Автономные кассы**  
Автономная касса - самостоятельное автоматизированное оборудование, способное функционировать независимо от компьютера

☐ 1С:Мобильная касса без ограничения  
☐ Штрих-М доступно лицензий: 0  
☒ Атол доступно лицензий: 0

**Подключаемые кассы**  
Подключаемая касса - касса подключаемая к компьютеру и управляемая из рабочего места кассира

☐ Штрих-М ☐ Атол ☐ Ars ☐ Mstar ☐ Newton ☐ Версия-Т ☐ Искра ☐ Ккс ☐ Счетмаш  
доступно лицензий: 0

Подключение возможно только при запуске 1С:Касса в режиме тонкого клиента  
[Как запустить тонкий клиент?](#)

< Назад Далее >



## Подключение ККТ Атол 91/92 Ф

Обязательно указываем заводской номер:

Мастер подключения кассового аппарата к сервису 1С:Касса

Введите сведения о кассовом аппарате

Заводской номер:

Заводской (серийный) номер, который указан на информационной табличке кассового аппарата

Название:

Название для определения кассового аппарата в сервисе 1С:Касса

< Назад

Далее >



## Подключение ККТ Атол 91/92 Ф

Заполняем информацию об организации:

Мастер подключения кассового аппарата к сервису 1С:Касса

Введите сведения о регистрации в ФНС

Организация:

Наименование организации, на которую зарегистрирован кассовый аппарат в ФНС

Система налогообложения (СНО):

Основная система налогообложения организации

ИНН:

ИНН организации

КПП:

КПП организации

< Назад

Далее >



## Подключение ККТ Атол 91/92 Ф

Заполняем информацию о месте установки:

Мастер подключения кассового аппарата к сервису 1С:Касса

Введите сведения о месте установки кассового аппарата

Адрес установки:

Например, Москва, Дмитровское шоссе, д.9

Особый режим налогообложения:

☐ не применяется

☒ ЕНВД

☐ ПСН

Признак использования особого режима налогообложения, с применением ЕНВД (единый налог на вмененный доход) или с применением ПСН (патентная система налогообложения для ИП). Если для организации или ИП на этой кассе применяется ЕНВД или ПСН, все товары, кроме не попадающих под действие ЕНВД или ПСН, будут "пробиваться" в кассовых чеках с соответствующим признаком особого режима налогообложения. Услуги с возможностью использования ЕНВД или ПСН также будут "пробиваться" с соответствующим признаком особого режима. Непопадающие под действие ЕНВД или ПСН товары будут "пробиваться" с признаком указанной для кассы системы налогообложения.

[Как настроить СНО на ККТ?](#)

< Назад

Далее >



## Подключение ККТ Атол 91/92 Ф

Заполняем пароль для подключения (token – код привязки пользователя):

Мастер подключения кассового аппарата к сервису 1С:Касса

Нажмите "Подключить" для подключения кассового аппарата к сервису 1С:Касса

При подключении будет создана карточка кассового аппарата и отправлен запрос в сервис Атол.

Пароль для подключения к сервису Атол (token):

Пароль должен быть создан на ККТ в разделе "Информация о ККТ"

Эту операцию можно пропустить и продолжить позже из карточки кассового аппарата

< Назад

Пропустить >

Подключить >



## Подключение ККТ Атол 91/92 Ф

Код привязки можно посмотреть в разделе:

- Меню - 2. Главное меню - 5. Сервис - 2. Инфо о ККТ - печатается Токен

Если кода привязки нет его можно получить двумя способами:

- Меню - 2. Главное меню - 7. Личный кабинет – 2. Код привязки - печатается Токен
- Долгое нажатие кнопки % на ККТ





## Подключение ККТ Атол 91/92 Ф

Жмем подключить для попытки подключения.

Мастер подключения кассового аппарата к сервису 1С:Касса

Нажмите "Подключить" для подключения кассового аппарата к сервису 1С:Касса

При подключении будет создана карточка кассового аппарата и отправлен запрос в сервис Атол.

Пароль для подключения к сервису Атол (token):

Пароль должен быть создан на ККТ в разделе "Информация о ККТ"

Эту операцию можно пропустить и продолжить позже из карточки кассового аппарата

< Назад

Пропустить > Подключить >

Всегда можно переподключить ККТ из карточки ККТ.